

# ZAŁĄCZNIK nr 6

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:

1. Zgłoszenie do Rejonu Energetycznego o rozplombowanie instalacji elektrycznej.
2. Sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki poprzez dokonanie oględzin instalacji i konserwacji niezbędnej do dokonania kontroli stanu technicznego w zakresie:
  - 1) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
  - 2) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,
  - 3) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
  - 4) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
  - 5) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
  - 6) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
  - 7) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, zacisków itp.,
  - 8) sprawdzenia połączeń przewodów w całej instalacji elektrycznej,
  - 9) sporządzenie szkicu lokalizacyjnego układów pomiarowych i zabezpieczeń oraz badanych urządzeń i gniazd wtyczkowych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach typu:
    - lokale mieszkalne i użytkowe w całości,
    - kotłownie lokalne i węzły ciepłownicze zarządzane przez ADM.
3. Badanie i konserwacji instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uzmięgnięć instalacji i aparatów:
  - 3.1. Badanie i próby instalacji elektrycznej w zakresie:
    - 1) sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
    - 2) pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej z podaniem w protokole typu i przekroju przewodów,
    - 3) pomiaru rezystancji izolacji kabla (wzł od ZK i SPD do GTR),
    - 4) pomiaru rezystancji uziemienia,
    - 5) sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania (wizowce),
    - 6) przeprowadzenia prób działania SZR przy udziale przedstawiciela firmy konserwującej urządzenia dźwigowe w ADM,
  - 3.2. Oględziny, badania i pomiary instalacji piorunochronnej ( w przypadku jej występowania ) w zakresie:
    - 1) oględzin i konserwacji części nadziemnej,
    - 2) sprawdzenia ciągłości galwanicznej,
    - 3) pomiarów rezystancji uziemienia,
    - 4) oględzin i konserwacji elementów uziemienia.
4. Sprawdzenie instalacji obejmujące:
  - 4.1. W zakresie elementów zasilania instalacji (związanych z podłożem budynku):
    - przyłącza i złącza – ocena wizualna celem umożliwienia powiadomienia Rejonu Energetycznego o ich stanie technicznym,
    - układu zasilania rezerwowego.
  - 4.2. W zakresie głównych elementów instalacji:
    - wyłącznika głównego,
    - głównej tablicy rozdzielczej (GTR),
    - głównej tablicy administracyjnej (GTA),
    - wewnętrznych linii zasilających (wzł),
    - tablic piętrowych lub sekcyjnych,
    - rozdzielnic miejscowych zasilających odbiorniki siłowe,
    - uziemień i przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych (miejscowych).
  - 4.3. W zakresie stanu instalacji:
    - oświetlenia podstawowego, awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) i przeszkodowego,
    - gniazd wtyczkowych,
    - odbiorów technologicznych,
    - dźwigów osobowych i towarowych – zasilanie do rozdzielni dźwigu w maszynowni,
    - w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych,
    - w pomieszczeniach użytkowych
  - 4.4. W zakresie instalacji odbiorczych w mieszkaniach:
    - tablic bezpiecznikowych (mieszkańcowych),
    - obwodów zasilających wypusty oświetleniowe,
    - obwodów zasilających gniazda wtyczkowe,
    - obwodów zasilających odbiorniki zamontowane na stałe, w tym obwód zasilający kuchnię elektryczną, elektryczny ogrzewacz wody itp.

- 4.5. W zakresie instalacji odbiorczych w lokalach użytkowych:
  - tablic bezpiecznikowych,
  - obwodów zasilających wypusty oświetleniowe,
  - obwodów zasilających gniazda wtyczkowe,
  - obwodów zasilających odbiorniki zainstalowane na stałe,
  - obwodów zasilających urządzenia technologiczne, np. podgrzewacze wody, piece elektryczne.
- 4.6. W zakresie instalacji piorunochronnej:
  - części nadziemnej (zwody i przewody odprowadzające),
  - elementów uziemienia.
5. Przygotowanie instalacji elektrycznej po przeglądzie do oplombowania:
  - a) podanie właściwemu ROM-owi ilości plomb do założenia przez Rejon Energetyczny po wykonanym przeglądzie.
  - b) przygotowanie instalacji elektrycznej do plombowania przez Rejon Energetyczny Bydgoszcz,
6. Zgłoszenie pisemne do właściwego kierownika ROM-u gotowości do oplombowania instalacji.
7. Sporządzenie i przekazanie właściwemu kierownikowi ROM-u i-egz. protokołu z przeglądu instalacji elektrycznej zawierającej:
  - część opisową instalacji z oceną poszczególnych elementów tj. : instalacja wlv, instalacja administracyjna, ochrona przeciwporażeniowa, instalacja i ochrona przeciwporażeniowa w mieszkaniach,
  - skróconego schematu instalacji elektrycznej z naniesionymi typami przewodów oraz podaniem wielkości zabezpieczeń od złącza kablowego do tablic mieszkaniowych i obwodów administracyjnych,
  - szkicu lokalizacyjnego badanych urządzeń i gniazd wtyczkowych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach typu:
    - lokale mieszkalne, pralnia, lokale użytkowe,
    - kotłownie lokalne i węzły cieplne zarządzane przez ADM,
  - protokoły pomiarów.